

Fiche technique: 1102-65-19.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Prise de données DD pour modem de câble R/TV



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-65-19.FX.54.57

E-NR: 935 113 890

EAN: 7611386513867

Prise de données DD pour modem de câble R/TV -
 Prise séparée pour modem de câble - 5-65 MHz voie
 de retour - Avec bornes à vis - Sans résistance
 terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Prise de passage
 - Atténuation 19 dB - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee -
 IP20 - 74 x 74 mm - Avec boîtier isolant

version:

prise de passage

nombre de sorties:

3

atténuation de raccordement à 860 MHz:

19 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour prise de données -
 Sans cadre de recouvrement - F - coffee

920-1102.F.NET.57
 378 021 890



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
 Pour 1 appareil - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
 283 901 890



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57
 283 905 890

Fiche technique: 1102-65-19.FX.54.57

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prise de données DD pour modem de câble R/TV - Avec bornes à vis - Atténuation 19 dB - BSE - incolore	1102-65-19.BSE 965 535 500
	Set de recouvrement - Pour prise de données - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-1102.F.NET.57 378 021 890
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890