

EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 1102-DU-02.FX.39.65

E-NR: 935 351 030

EAN: 7613175294599

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa d'arrivo - Attenuazione 4 dB - Altezza 39 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20

versione:

presa d'arrivo

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 4 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MHz: 5.2 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-02.BSE
935 356 790

Scheda dati: 1102-DU-02.FX.39.65



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65

283 904 030



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza
telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-1102.F.65

378 020 030