

Scheda dati: 1340.F.60



EDIZIOdue colore

Trasformatore per segnali di chiamata



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

Feller-NR: 1340.F.60

E-NR: 960 604 950

EAN: 7611386346496

Trasformatore per segnali di chiamata - 230 / 12 V AC,
1,5 VA - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

larghezza: 60 mm

altezza: 60 mm

tipo di trasformatore: trasformatore di rete

adatto per installazione in serie: No

lunghezza: 60 mm

larghezza in unità di suddivisione: 0

a prova di corto circuito: No

tensione primaria: 230 V

tensione secondaria 1: 12 V

intensità di corrente secondaria: 0.125 A

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per trasformatore per segnali
di chiamata - Senza telaio di copertura - F -
nero

Feller-Nr / E-NR

920-1340.F.60

378 204 950

Scomposizione:



Name / Kategorie

Trasformatore per segnali di chiamata - BSE -
incolore

Feller-Nr / E-NR

1340.BSE

960 800 500

Scheda dati: 1340.F.60



Set di copertura - Per trasformatore per segnali 920-1340.F.60
di chiamata - Senza telaio di copertura - F - 378 204 950
nero