




## EDIZIOdue colore Drehdimmer Phasenanschnitt



### Farbe:

 silver	 crema	 sand
 vanille	 berry	 coffee
 schwarz	 weiss	 hellgrau
 dunkelgrau	 olive	 lemon

### Bauart:

 F	 FM	 FMI
 FX.54		

**Feller-NR:** 31000.FMI.36  
**E-NR:** 548 732 810  
**EAN:** 7611386460178

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für  
 Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Nicht geeignet für  
 elektronische Transformatoren - Wechselschaltung  
 nicht möglich - 60-1000 W/VA ohmisch/induktiv -  
 Einbautiefe 35 mm - FMI - sand - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	88 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	88 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	35 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Nennleistung:</b>	60 - 1000 VA

### Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit	920-40000.FMI.36
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -	378 342 810
FMI - sand	

**Datenblatt: 31000.FMI.36**


Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.36  
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 810  
 F - sand



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.36  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 810  
 sand

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	31000.BSM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	348 737 000
60-1000 W/VA ohmisch/induktiv - BSM -	
farbn...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.36  
 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 810  
 FMI - sand