

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DD.W.FX.54.60

E-NR: 333 151 950

EAN: 7613175366487

Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B -
 Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
 kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
 per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
 Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen -
 Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten -
 Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74
 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten -
 Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

920-3407.4.F.60
 333 916 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) -
 schwarz

915-3400.4.PLUS.FMI.60
 377 460 950



Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit
 Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz

915-3400.2.M.FMI.60
 377 310 950

	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Fu...	926-3407.4.W.B.F.60 333 986 950
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz	901.FX.54.60 283 905 950

Datenblatt: 3400.4.DD.W.FX.54.60

