

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale



colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:




- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3401.1.F.60
E-NR: 333 246 950
EAN: 7613175387291

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3401.1.F.60 333 836 950
	1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - nero	915-3400.1.FMI.60 377 240 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950

Scheda dati: 3401.1.F.60



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale interruttore Wisser 1 canale - 1	3401.B.BSE
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -	333 276 780
Funzionale con comando Wisser - BSE	



Comando interruttore Wisser 1 canale -	926-3401.1.A.F.60
Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto	333 566 950
- Senza telaio di copertura - F - nero	