

Scheda dati: 3401.1.F.61

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:




- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.1.F.61
E-NR: 333 246 000
EAN: 7613175387307

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-3401.1.F.61 333 836 000
	1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - bianco	915-3400.1.FMI.61 377 240 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000

Scheda dati: 3401.1.F.61



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale interruttore Wisser 1 canale - 1	3401.B.BSE
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -	333 276 780
Funzionale con comando Wisser - BSE	



Comando interruttore Wisser 1 canale -	926-3401.1.A.F.61
Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto	333 566 000
- Senza telaio di copertura - F - bianco	