

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale



colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3401.1.FX.54.60




E-NR: 333 241 950

EAN: 7613175390888

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3401.1.F.60 333 836 950
	1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - nero	915-3400.1.FMI.60 377 240 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wisser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3401.B.BSE 333 276 780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



Comando interruttore Wisser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - nero	926-3401.1.A.F.60 333 566 950
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--------------------------------------------	-----------------------------