

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale

**colore:**
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro
Esecuzione:
 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 3401.1.FX.54.67**E-NR:** 333 241 040**EAN:** 7613175390918

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 1**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 1**con indicatore a LED:** Sì**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-3401.1.F.67
333 836 040



1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - grigio scuro

915-3400.1.FMI.67
377 240 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67
377 501 040



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3401.B.BSE 333 276 780
---	---------------------------



Comando interruttore Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - grigio scu...	926-3401.1.A.F.67 333 566 040
---	----------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------