

Fiche technique: 3401.1.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3401.1.QMI.A.60

E-NR: 331 240 150

EAN: 7613175464329

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3401.1.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1
canal - 1 touche - noir

920-3401.1.QMI.A.60

388 145 150



Touche Wiser - Sans symbole - noir

915-3400.4.QMI.60

377 380 150

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...

3401.B.BAM

331 243 790



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal
- Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1
touche - QMI - noir

926-3401.1.A.QMI.60

333 560 150