

Scheda dati: 3401.1.QX.54.61

## STANDARDdue

### Interruttore Wiser 1 canale



**colore:**

 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3401.1.QX.54.61

**E-NR:** 333 241 100

**EAN:** 7613175377568

Interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | Duroplast                      |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 1                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 1                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco

915-3400.4.QMI.61  
377 380 100

## Scheda dati: 3401.1.QX.54.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza  
telaio di copertura - bianco

920-3401.1.Q.A.61

388 144 100

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54

#### Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1  
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -  
Funzionale con comando Wiser - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Comando interruttore Wiser 1 canale -  
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto  
- Senza telaio di copertura - Q - bianco

926-3401.1.A.Q.61

333 566 100



Coperchio per apparecchi QX - Per 1  
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50  
mm - Senza cornice plastica (da comandare  
separatamente)...

901.QX.54.61

283 011 100