

Fiche technique: 3401.1.W.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3401.1.W.QMI.A.61

E-NR: 331 250 100

EAN: 7613175464398

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

1

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

1

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Fiche technique: 3401.1.W.QMI.A.61



Blocage pour set de recouvrement Wiser -	3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une	333 999 100
construction légère	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-3401.1.QMI.A.61
recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1	388 145 100
canal - 1 touche - blanc	



Touche Wiser - Sans symbole - blanc	915-3400.4.QMI.61
	377 380 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser	3401.B.BAM
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	331 243 790
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.1.W.B.QMI.61
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 780 100
appareils, lumière et stores, station météo, capt...	