

STANDARDue

Interruttore Wiser 1 canale scena



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.Q.60

E-NR: 333 266 150

EAN: 7613175411965

Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Scheda dati: 3401.2.S1.Q.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti -
Senza telaio di copertura - nero

920-3401.2.S1.Q.A.60
388 146 150



Tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.4.QMI.60
377 380 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

3401.B.BSE
333 276 780



Comando interruttore Wiser 1 canale scena -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti -
Senza telaio di copertura - Q - nero...

926-3401.2.S1.A.Q.60
333 586 150