

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.QMI.60

E-NR: 333 260 150

EAN: 7613175412009

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Arretierung für Wisser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



Wisser Taste - Ohne Symbol - schwarz 915-3400.4.QMI.60
 377 380 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser 920-3401.2.S1.QMI.A.60
 Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - 388 147 150
 schwarz

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal - 3401.B.BSM 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - 333 273 780 Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSM	



Bedienaufsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal 926-3401.2.S1.A.QMI.60 Szene - Funktionsfähig mit Wisser 333 580 150 Funktionseinsatz - 2 Tasten - QMI - schwarz	
---	--