

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.W.Q.61

E-NR: 333 276 100

EAN: 7613175412504

Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte:	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3401.2.S1.Q.A.61
388 146 100



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61

377 470 100

Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss

915-3400.4.QMI.61

377 380 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Funktions-einsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal -
1 Schaltkontakt, 10 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatu...

926-3401.2.S1.W.B.Q.61

333 796 100