

Scheda dati: 3401.2.S1.W.QMI.60

STANDARDdue

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.W.QMI.60

E-NR: 333 270 150

EAN: 7613175412535

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Scheda dati: 3401.2.S1.W.QMI.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.4.QMI.60
377 380 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti -
nero

920-3401.2.S1.QMI.A.60
388 147 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3401.B.BSM
333 273 780



Comando interruttore Wiser 1 canale scena
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
sensore t...

926-3401.2.S1.W.B.QMI.60
333 790 150