

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Wiser 2 canali

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● QMI.A

● Q.A

● QX.54.A



Feller-NR: 3402.2.Q.A.60

E-NR: 331 286 150

EAN: 7613175453668

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore Wiser 2 canali
- 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A
per apparecchio, 230 V AC - Per fonte luminosa LED
200 VA / lampade alogene BT con trasformatore
normale 1500 VA / lampade alogene BT con
trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori
elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico
600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto
- Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale
53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - nero - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3402.2.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza
telaio di copertura - nero

920-3402.2.Q.A.60

388 148 150



Tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.4.QMI.60

377 380 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...

3402.B.BAE

331 286 790



Comando interruttore Wiser 2 canali -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti -
Senza telaio di copertura - Q - nero

926-3402.2.A.Q.60

333 606 150