

EDIZIO due colore

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3402.2.W.F.57

E-NR: 333 296 890

EAN: 7613175387574

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57
377 290 890

Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2
tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-3402.2.F.57
333 856 890

Scheda dati: 3402.2.W.F.57



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - coffee

915-3400.2.H.FMI.57

377 260 890



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Luce - coffee

915-3400.2.HLI.FMI.57

377 270 890

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...

3402.B.BSE

333 286 780



Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
tempera...

926-3402.2.W.B.F.57

333 926 890