

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux WLAN Gen.B


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:


- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|


Feller-NR: 3402.2.W.F.67
E-NR: 333 296 040
EAN: 7613175388786

Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux WLAN Gen.B -
 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par
 appareil, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble
 du système Wisier dans un réseau domestique WLAN
 via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes
 halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA /
 lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA
 / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie
 d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec
 bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2
 touches - Profondeur 36 mm - F - gris foncé - IP20 - 60
 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé	915-3400.2.HVE.FMI.67 377 290 040
---	--------------------------------------

 Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3402.2.F.67 333 856 040
--	--------------------------------

Fiche technique: 3402.2.W.F.67


Plaque frontale pour set de recouvrement Wisers 900-3400.0.FMI.67
377 501 040



1/2 touche Wisers, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé 915-3400.2.H.FMI.67
377 260 040



1/2 touche Wisers, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé 915-3400.2.HLI.FMI.67
377 270 040

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisers 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ...	3402.B.BSE 333 286 780



Commande interrupteur à poussoir Wisers 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3402.2.W.B.F.67 333 926 040
--	------------------------------------