

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54


**Feller-NR:** 3402.2.W.FMI.57

**E-NR:** 333 290 890


**EAN:** 7613175391120

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui






**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - coffee

 915-3400.2.HVE.FMI.57  
 377 290 890




 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - coffee

 915-3400.2.H.FMI.57  
 377 260 890

**Fiche technique: 3402.2.W.FMI.57**

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - coffee	915-3400.2.HLI.FMI.57 377 270 890
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 touches - FMI - coffee	920-3402.2.FMI.57 333 850 890
	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ...	3402.B.BSM 333 283 780
	Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3402.2.W.B.FMI.57 333 920 890