

STANDARDdue

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.Q.60




E-NR: 333 316 150

EAN: 7613175372549

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3404.2.Q.A.60 388 150 150
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150

Scheda dati: 3404.2.W.Q.60

■ Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser	3404.B.BSE
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A	333 306 780
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1	926-3404.2.W.B.Q.60
canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino	333 936 150
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,	
...	