

Scheda dati: 3404.2.W.QMI.60

## STANDARDdue

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 3404.2.W.QMI.60

**E-NR:** 333 310 150

**EAN:** 7613175372587

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B  
 - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC -  
 Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
 333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
 STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60  
 377 310 150

**Scheda dati: 3404.2.W.QMI.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2  
 tasti - nero

920-3404.2.QMI.A.60

388 151 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser  
 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A  
 ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

3404.B.BSM

333 303 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1  
 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino  
 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,  
 ...

926-3404.2.W.B.QMI.60

333 930 150