

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3404.2.W.QMI.61

E-NR: 333 310 100

EAN: 7613175372594

Wiser Storeschalter 1-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3404.2.QMI.A.61
Storenschalter 1-Kanal - 2 Tasten - weiss 388 151 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal -	3404.B.BSM
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -	333 303 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal	926-3404.2.W.B.QMI.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 930 100
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursenso...	