

STANDARDdue

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3404.4.S.W.QMI.60

E-NR: 333 330 150

EAN: 7613175398778

Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 1 Antrieb bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

 3420-2.MAG
333 999 200


Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz

915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz

915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz

915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser
Storenschalter 1-Kanal Szene - 4 Tasten -
schwarz

920-3404.4.S.QMI.A.60
388 153 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal -
2 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR

3404.B.BSM
333 303 780



Bedienaufsatz Wisser Storenschalter 1-Kanal
Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatu...

926-3404.4.S.W.B.QMI.60
333 940 150