

EDIZIOdue colore

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3405.4.W.F.67

E-NR: 333 356 040

EAN: 7613175363776

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

920-3405.4.F.67

333 886 040



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro

915-3400.2.M.FMI.67

377 310 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67

377 501 040

Scheda dati: 3405.4.W.F.67



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.67
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro 377 310 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 3405.B.BSE
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A 333 346 780
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.W.B.F.67
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 333 956 040
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...