

STANDARDdue

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3405.4.W.QMI.60

E-NR: 333 350 150

EAN: 7613175388915

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti
- nero

920-3405.4.QMI.A.60
388 155 150



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3405.4.W.QMI.60



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser
2 canali - 4 contatti di commutazione, 2 A
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...

Feller-Nr / E-NR

3405.B.BSM
333 343 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.W.B.QMI.60
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 333 950 150
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...