

## EDIZIOdue colore

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3406.2.FX.54.57

**E-NR:** 333 361 890

**EAN:** 7613175393391

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 2

**Werkstoff:** Kunststoff


**Anzahl der Tasten:** 2

**Mit LED-Anzeige:** Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - coffee 915-3400.2.H.FMI.57  
377 260 890

 Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57  
377 501 890

**Datenblatt: 3406.2.FX.54.57**


Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.F.57  
 Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 333 896 890



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG  
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
---	---------------------------



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------



Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	926-3406.2.A.F.57 333 686 890
--	----------------------------------