

EDIZIO due colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.FX.54.65

E-NR: 333 361 030

EAN: 7613175393421

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - hellgrau

 915-3400.2.H.FMI.65
 377 260 030


 Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.65
 377 501 030



Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.F.65
Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau 333 896 030



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer	3406.B.BSE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	333 366 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal -	926-3406.2.A.F.65
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2	333 686 030
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau	901.FX.54.65
	283 905 030