







Scheda dati: 3406.2.G.A.61

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 1 canale


EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



**Feller-NR:** 3406.2.G.A.61

**E-NR:** 331 366 000

**EAN:** 7613175458854

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3406.2.G.A.61 388 156 000
--	----------------------------------



Magnete Wiser - Con moschettone	3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	333 999 200

**Scheda dati: 3406.2.G.A.61**


Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.GMI.61  
388 007 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
orizzontale dei tasti - Senza simbolo - bianco 915-3400.2.H.GMI.61  
388 062 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3406.B.BAE 331 366 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.2.A.G.A.61  
- Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti 388 505 000  
- Senza telaio di copertura - Sist...