

## NEVO

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3406.2.NUP.Q.61

**E-NR:** 333 360 400

**EAN:** 7613175394343

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - Einbautiefe 27 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                               |
| <b>Anwendung:</b>                    | steuern elektrischer Verbraucher |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Thermoplast                      |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b> | 2                                |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                       |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>            | 2                                |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>              | Ja                               |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent

**Feller-Nr / E-NR**

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q  
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Arretierung für Wisser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB  
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.A.61  
 Moosgummidichtung - weiss 374 001 100



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.61  
 und Dichtung - weiss 377 013 000



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur 3420-2.MAG  
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller 333 999 200



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 377 310 200



Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100




Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61  
 377 310 100



Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100

 Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100

**Zerlegung:**



| <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|---|-------------------------------|
| NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - weiss | 923-NUP.Q.A.61<br>374 001 100 |



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 2 Tasten - N.CO.Q - we... | 3406.2.N.CO.Q.61<br>333 366 400 |
|--|---------------------------------|