

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 1 canale


colore:
☒ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3406.2.Q.60

E-NR: 333 366 150

EAN: 7613175394367

Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile

- Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti
- Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
 377 390 150

Scheda dati: 3406.2.Q.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio
di copertura - nero

920-3406.2.Q.A.60
388 156 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSE
333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale
con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza
telaio di copertura - Q - nero

926-3406.2.A.Q.60
333 686 150