

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco

Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A



Feller-NR: 3406.2.Q.A.60

E-NR: 331 366 150

EAN: 7613175455419

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - nero - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magne Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3406.2.Q.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 variatore Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio
 di copertura - nero

920-3406.2.Q.A.60

388 156 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
 Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

3406.B.BAE

331 366 790



Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale
 con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza
 telaio di copertura - Q - nero

926-3406.2.A.Q.60

333 686 150