

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3406.2.QMI.60

E-NR: 333 360 150

EAN: 7613175394404

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Arretierung für Wiser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
 377 410 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3406.2.QMI.A.60
 Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - schwarz 388 157 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
 377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
 377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BSM
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	333 363 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM	



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal - 926-3406.2.A.QMI.60
 Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2
 Tasten - QMI - schwarz 333 680 150