

Scheda dati: 3406.2.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3406.2.QMI.A.60

E-NR: 331 360 150

EAN: 7613175455433

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3406.2.QMI.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - nero

920-3406.2.QMI.A.60
 388 157 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
 377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
 377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
 377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
 377 450 150

Scomposizione:


Name / Kategorie
 Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
 Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

Feller-Nr / E-NR
 3406.B.BAM
 331 363 790



Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale
 con unità funzionale Wiser - 2 tasti - QMI -
 nero

926-3406.2.A.QMI.60
 333 680 150