

EDIZIO due colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.F.35

E-NR: 333 376 010

EAN: 7613175395432

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - crema

915-3400.2.H.FMI.35

377 260 010

Scheda dati: 3406.2.W.F.35



Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti 920-3406.2.F.35
- Senza telaio di copertura - F - crema 333 896 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BSE
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	333 366 780
Funzionale con comando Wiser - BSE	



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B	926-3406.2.W.B.F.35
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e	333 966 010
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	