


EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.FMI.61

E-NR: 333 370 000

EAN: 7613175365374

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti
- FMI - bianco

920-3406.2.FMI.61

333 890 000



Scheda dati: 3406.2.W.FMI.61

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.H.FMI.61
- Senza simbolo - bianco 377 260 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BSM
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	333 363 780
Funzionale con comando Wiser - BSM	



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B	926-3406.2.W.B.FMI.61
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e	333 960 000
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	