

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.FX.54.61

E-NR: 333 371 000

EAN: 7613175366999

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne Symbol - weiss

915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000


Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-3406.2.F.61
333 896 000



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE

3406.B.BSE

333 366 780



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal WLAN
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht
und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor - Fu...

926-3406.2.W.B.F.61

333 966 000