

## STANDARDdue

### Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B



**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3406.2.W.Q.60

**E-NR:** 333 376 150

**EAN:** 7613175367026

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

**Feller-Nr / E-NR**

915-3400.4.I.QMI.60





377 390 150

Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera



3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

## Scheda dati: 3406.2.W.Q.60

	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3406.2.Q.A.60 388 156 150

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3406.2.W.B.Q.60 333 966 150