

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ QMI.A

☐ Q.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 3406.2.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 371 100

EAN: 7613175455525

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1
dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit
LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo
(RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -
QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

	Arretierung für Wiser Abdeckset -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser	920-3406.2.Q.A.61
	Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne	388 156 100
	Abdeckrahmen - weiss	
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61
		377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61
		377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61
		377 460 100
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61
		377 450 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BAE
	1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 366 790
	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal WLAN	926-3406.2.W.B.Q.61
	Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht	333 966 100
	und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Fu...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne	
Kunststoff-Grundrahmen (separat...	