

## EDIZIOdue colore

## Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FMI.35

E-NR: 333 380 010

EAN: 7613175370873

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema

## Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.FMI.35  
377 480 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.35  
377 501 010



Abdeckset Wisers Dimmer 1-Kanal Szene - 4  
Tasten - FMI - crema 920-3406.4.S.FMI.35  
333 900 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35  
377 470 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35  
377 500 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35  
377 490 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 3420-2.MAG  
333 999 200

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer   | 3406.B.BSM       |
| 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -    | 333 363 780      |
| Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM |                  |



|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -    | 926-3406.4.S.A.FMI.35 |
| Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 | 333 710 010           |
| Tasten - FMI - crema                          |                       |