

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FMI.67

E-NR: 333 380 040

EAN: 7613175383071

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

 915-3400.4.S2.FMI.67
 377 480 040


Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.67
 377 501 040



Abdeckset Wisers Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - FMI - dunkelgrau

920-3406.4.S.FMI.67
333 900 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 -
dunkelgrau

915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
dunkelgrau

915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 -
dunkelgrau

915-3400.4.S3.FMI.67
377 490 040



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3406.B.BSM
333 363 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - dunkelgrau

926-3406.4.S.A.FMI.67
333 710 040