

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 3406.4.S.GX.54.A.35

E-NR: 331 381 010

EAN: 7613175468082

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010

Scheda dati: 3406.4.S.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - crema

920-3406.4.S.G.A.35
388 158 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 4 - crema

915-3400.4.S4.GMI.35
388 083 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 3 - crema

915-3400.4.S3.GMI.35
388 082 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35
388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35
388 080 010

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

3406.B.BAE
331 366 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
283 000 110



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale
scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -
4 tasti - Senza telaio di copertura -...

926-3406.4.S.A.G.A.35
388 509 010



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
crema

901.GX.54.A.35
283 200 010

Scheda dati: 3406.4.S.GX.54.A.35

