

Scheda dati: 3406.4.S.GX.54.A.61







## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3406.4.S.GX.54.A.61

**E-NR:** 331 381 000

**EAN:** 7613175469539

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico        |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 4                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo  
Scena 1 - bianco






#### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.61  
388 080 000





EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo  
Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.GMI.61  
388 081 000

**Scheda dati: 3406.4.S.GX.54.A.61**

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo<br>Scena 3 - bianco  | 915-3400.4.S3.GMI.61<br>388 082 000 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo<br>Scena 4 - bianco  | 915-3400.4.S4.GMI.61<br>388 083 000 |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1<br>canale scena - 4 tasti - Senza telaio di<br>copertura - bianco | 920-3406.4.S.G.A.61<br>388 158 000  |
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser  | 900-3400.0.GMI.61<br>388 007 000    |
|  | Magnete Wiser - Con moschettoni<br>- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by<br>Feller                       | 3420-2.MAG<br>333 999 200           |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|--|---|--------------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio<br>- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -<br>Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...     | 912.X.54.EA<br>283 000 110           |
|  | Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1<br>canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -<br>Funzionale con comando Wiser - Sistema de ... | 3406.B.BAE<br>331 366 790            |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -<br>bianco  | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000        |
|  | EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale<br>scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -<br>4 tasti - Senza telaio di copertura -...    | 926-3406.4.S.A.G.A.61<br>388 509 000 |

Scheda dati: 3406.4.S.GX.54.A.61

