

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3406.4.S.GX.54.A.65

**E-NR:** 331 381 030

**EAN:** 7613175469546

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene  
 - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare  
 Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare  
 Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300  
 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die  
 Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von  
 Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
 integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -  
 hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
 333 999 200



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.65  
 388 007 030



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal  
Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -  
hellgrau

920-3406.4.S.G.A.65  
388 158 030



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 3 - hellgrau

915-3400.4.S3.GMI.65  
388 082 030



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 2 - hellgrau

915-3400.4.S2.GMI.65  
388 081 030



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 1 - hellgrau

915-3400.4.S1.GMI.65  
388 080 030



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 4 - hellgrau

915-3400.4.S4.GMI.65  
388 083 030

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR



Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer  
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz -  
SNAPFIX®...

3406.B.BAE  
331 366 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...

912.X.54.EA  
283 000 110



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau

901.GX.54.A.65  
283 200 030



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer  
1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser  
Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne  
Abdeckrahmen - ...

926-3406.4.S.A.G.A.65  
388 509 030

Datenblatt: 3406.4.S.GX.54.A.65

