

## NEVO

### Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3406.4.S.N.CO.Q.62

**E-NR:** 333 386 440

**EAN:** 7613175384511

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10

377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000

**Datenblatt: 3406.4.S.N.CO.Q.62**


Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
und Dichtung - lichtgrau

921-4400.N.Q.62  
377 013 040



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -  
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -  
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010



Arretierung für Wiser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100




Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss


915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100




Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss


915-3400.4.AB.QMI.61  
377 310 100


 Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60  
377 480 150

 Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-4400.N.Q.62 377 013 040

	Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSM	3406.B.BSM 333 363 780
---	---	---------------------------

	Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss	926-3406.4.S.A.Q.61 333 716 100
--	---	------------------------------------