

Scheda dati: 3406.4.S.QMI.60

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3406.4.S.QMI.60

E-NR: 333 380 150

EAN: 7613175384719

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Sì |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | Duroplast |
| numero di punti di azionamento: | 4 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 4 |
| con indicatore a LED: | Sì |

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
 377 390 150

Scheda dati: 3406.4.S.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero 920-3406.4.S.QMI.A.60
388 159 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera 3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---------------------------|
| Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM | 3406.B.BSM 333 363 780 |



Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - QMI - nero 926-3406.4.S.A.QMI.60
333 710 150

Scheda dati: 3406.4.S.QMI.60

