

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.QMI.A.60

E-NR: 331 380 150

EAN: 7613175465722

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
 LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer
 Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150
 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit
 NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die
 Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
 Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Einbautiefe 36 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90
 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisser 920-3406.4.S.QMI.A.60
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - schwarz 388 159 150



Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer	3406.B.BAM
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	331 363 790
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -	926-3406.4.S.A.QMI.60
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 710 150
Tasten - QMI - schwarz	