

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☒ Q.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.QX.54.A.60

E-NR: 331 381 150

EAN: 7613175465746

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene - 1 dimmbarer
Ausgang, 230 V AC - Für dimmbare Retrofit LED 150
VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit
NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die
Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76
mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

	Arretierung für Wiser Abdeckset -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser	920-3406.4.S.Q.A.60
	Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne	388 158 150
	Abdeckrahmen - schwarz	
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.QMI.60
		377 390 150
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60
		377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60
		377 460 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60
		377 470 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60
		377 480 150
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60
		377 450 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil...	



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 3406.B.BAE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - 331 366 790
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -
SNAPFIX®...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 926-3406.4.S.A.Q.60
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 333 716 150
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz