

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.61

E-NR: 333 396 000

EAN: 7613175384962

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-3406.4.S.F.61
333 906 000



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61
377 501 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss 915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss 915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR
3406.B.BSE
333 366 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor ...

926-3406.4.S.W.B.F.61
333 976 000