

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.67

E-NR: 333 396 040

EAN: 7613175384986

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.67
4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 333 906 040



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.67
377 501 040

Scheda dati: 3406.4.S.W.F.67

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro 915-3400.4.S2.FMI.67
377 480 040

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro 915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio scuro 915-3400.4.S3.FMI.67
377 490 040

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro 915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

Feller-Nr / E-NR

3406.B.BSE
333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...

926-3406.4.S.W.B.F.67
333 976 040